

Programmation moteur S401

Appuyez sur le bouton menu jusqu'à la lettre P s'affiche sur le display

Appuyez sur enter

N° 1 s'affiche

Appuyez sur start jusqu'à ce que la porte est ouverte,

Appuyez sur scroll, vous allez avoir n° 2 sur le display

Appuyez sur start jusqu'à ce que la porte est fermé

Appuyez sur scroll, vous recevez n° 3 sur le display

Appuyez sur start pour régler la puissance

Attendez un instant, n° 4 vas s'afficher sur le display et vous aller réentendre le moteur tourner

Appuyez sur enter

Le moteur est programmé

Pour la programmation des émetteurs

Appuyez court sur le bouton brun qui se trouve sur le circuit imprimé moxex appart

La lumière rouge commence à s'allumée

Appuyez sur le bouton de l'émetteur

La lumière rouge s'éteint

Appuyez encore une fois sur l'émetteur

La lumière rouge s'allume à nouveau et s'éteint après 5 secondes

L'émetteur est installé

Ce procédé doit être répéter pour chaque émetteur que vous voulez programmer

On peut programmer jusqu'à 28 émetteurs sur 1 moteur